

MINIKONTAKTORER 6-12A

11BG0610A024

Minikontaktor 2,2 kW/6 A 3-polig + 1 NO 24 V AC

- 2,2-5,7kW
- 6-12A (AC3)
- 16-20A (AC1)
- Kompakt design



PRODUKTBESKRIVNING

En kontaktor används i huvudsak för drift av 3-fas motorer, AC-3 belastning men tillämpas även för styrning av exempelvis värmeelement, AC-1 belastning. Till denna serie finns både överströmsrelä för direkt montage samt motorskyddsbrytare för enkelt montage med adapterplatta.

OBS ! Vi har även minikontaktorer för kretskortmontage med lödpinnar bak ,och modeller med Flatsiftanslutning i fronten. Kontakta oss för mer info.



- Kompakt design
- Lättmonterade tillbehör
- IEC/EN 60335-1 Godkända

TEKNISK DATA

Antal poler	3
Brytförmåga AC1	16 A
Brytförmåga AC3	2,2 kW
Brytförmåga AC3	6 A
Effektförbrukning	4 VA
Hjälpkontakt	1 NO

Inkopplingseffekt AC-spole	30 VA
Inkopplingseffekt DC-spole	3,2 W
Livslängd elektrisk	500,000 vid 400 V AC-3 belastning
Livslängd mekanisk	20 miljoner
Märkspänning	690 V
Spolspänning AC	24 V AC
Spänningstolerans	Tillslag 0,75-1,15xUc AC/DC, Frånslag 0,2-0,55xUc AC, 0,1-0,2xUc DC
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	60 °C
Temperaturområde lager från	-55 °C
Temperaturområde lager till	70 °C

