



MANÖVERBRYTARE KS

KS20FSBPC/O4

Manöverbrytare KS20, panelmontage, 2NO + 2 NC

- Brytförmåga 20 till 125 A
- Inkapslad eller för panelmontage
- 2 NC+2 NO alt. 4 NC kontakter



PRODUKTBESKRIVNING

KS är en traditionell tvångsbrytande kamströmställare för att kunna bryta upp manöverkretsar (nödstoppskrets) till farliga maskinrörelser. Den kodade nyckeln sitter i normalt driftläge fast i brytaren.

Nyckeln frigörs genom att den vrids moturs i 45°, vilket också innebär att brytarens kontakter ändrar status. Den frigjorda nyckeln kan användas för att öppna ett grind-, eller lucklås. I applikationer där brytaren används för att bryta upp kraften till motorn finns den med brytförmåga upp till 125 A. Ska fler dörrar öppnas kan man ta med nyckeln till en växlingsenhet där fler nycklar kan frigöras alternativt använder man en KSE20. [Manöverbrytare KSE](#)

Beställningsnummer

	1	2	3	4	5
KS					

1: Kontaktbelastning

20	Ampere
32	Ampere
63	Ampere
125	Ampere

2: Låstyp

FS	Tre tecken
Q	Sex tecken

3: Material

B	Mässing
S	Rostfritt stål

4: Montering

F	Inkapslad
P	Panelmontage

5: Kontaktfunktion

C/O4	2 NC+2 NO
C/C4	4 NC

OBS! Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha, t.ex. "AB1" eller "ABC123".

;

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE, CSA, UL
Kontaktfunktion	2 NO + 2 NC
Kontaktspänning max	400 V
Kontaktspänning min	20 V
Kontaktström max	20 A
Kontaktström min	5 mA
Livslängd mekanisk	1000000
Material Lås	Mässing
Montering	2xM6
MTTFd	39772 år
Omgivningstemperatur från	-5 °C
Omgivningstemperatur till	55 °C
Säkerhetsklass	Upp till PL e (komplett system)
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

