

BERÖRINGSFRI KODAD SÄKERHETSGIVARE SENSAGUARD M18-SS

440N-Z21S17A

Kodad givare Sensaguard inkl mottagare-SS 18 mm, 3 m kabel (E3802412)

- Ansluts till standard säkerhetsrelä
- Stor tolerans mot skeva luckor/grindar
- Finns som unikt kodad
- Helt i rostfritt stål



PRODUKTBESKRIVNING

SensaGuard är en RFID-kodad beröringsfri säkerhetsgivare med två säkra PNP-utgångar (OSSD) för anslutning till säkerhetsrelä och en PNP-signalutgång för indikering. Den uppfyller högsta säkerhetskrav, PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 och SIL3 enligt IEC 61508, detta gäller även om flera givare seriekopplas. SensaGuard har bra tolerans i alla riktningar (upp till 13 mm) mot skeva luckor och grindar. Detta gör att givaren kan användas i de flesta applikationer. Givarna finns även med M12-kontakt för enkelt montage och utbyte.

SensaGuard finns även med unikt kodade mottagare. Detta gör det omöjligt att manipulera givaren med en lös mottagare och därmed kringgå säkerheten. SensaGuard kräver ingen speciell kontrollenhet utan kan anslutas till vilket säkerhetsrelä som helst, t.ex. GSR SI. De säkra utgångarna är höga så länge givare och mottagare är ihop (lucka/grind stängd).

Sensaguard har följande skydd		
Kortslutningsskydd		Inbyggt
Strömbegränsning		Inbyggt
Överbelastningsskydd		Inbyggt
Falskpulsskydd		Inbyggt
Bruskydd		Inbyggt
Polvändningsskydd		Inbyggt
Överspänningsskydd		Inbyggt
Termisk avstängning/omstart		Inbyggt

Statusindikering		
Grönt fast sken	Dörr stängd	
Grön blinkar	Dörr stängd/ingen spänning på ingångarna	
Rött fast sken	Dörr öppen	
Rött blinkar, 1 Hz	Fel som kan åtgärdas	
Rött blinkar, 4 Hz	Fel som inte kan åtgärdas	
Gult blinkar	Mottagaren närmar sig maximalt aktiveringsavstånd (Endast artiklar med marginalindikering)	

TEKNISK DATA

Aktiveringsavstånd	13 mm
Chocktålighet	IEC68-2-27 30 g, 11 ms
Godkännanden	CE, cULus, TÜV
IP-klass	IP69K
Kabelanslutning	3 m ingjuten kabel
Livslängd elektrisk	>10x10 ⁶
Luftfuktighet	5-95 %
Material	Rostfritt stål
Matningsspänning	24 V DC
Montering	Hål Ø18 mm + 2xM4
PL	e (SS-EN ISO 13849-1)
Radiofrekvens	IEC61000-4-3, IEC61000-4-6
SIL	3 (EN IEC 62061)

Spänningstolerans	+10/-15 %
Standarder	IEC60947-5-3, EN61508, SS-EN ISO 14119:2013
Statusindikering	Grön och Röd LED
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	55 °C
Urkopplingstid	54 ms, lägg till 18 ms per givare vid seriekoppling
Utgångar signal	Transistor 1 PNP, 0,2 A
Utgångar säkra	Transistor 2 PNP, 0,2 A (OSSD)
Vibrationstålighet	IEC68-2-6 10-55 Hz
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD



