

MJUKSTART SERIE ADXL 18-320 A

Digital, fullt programmerbar

ADXL0060600

Mjukstartare 60 A 600 V (30 kW/400 V AC)

- Motorstorlekar från 11-160 kW (400 V AC)
- Uppstarts-"Wizard" i fyra steg
- Förinställda applikationer; pump, fläkt, transportband, blandare, allmän
- Övervakning av motor och egen temperatur m.m.
- Tillbehör: HMI för avläsning av värden



PRODUKTBESKRIVNING

Mjukstartare, serie ADXL

Lovatos mjukstarter har ett antal funktioner som är till för att förenkla installation och driftsättning av en motordrift.

Exempelvis har de en ikonbaserad bakgrundsbelyst LCD-panel som kan programmeras med knapparna eller med mobilen (Lovato NFC App), eller via frontmonterad dongel för USB eller Wifi.

När manöverspänning ansluts följer man en uppstartsekvens som består av följande fyra steg:

- Språk; välj mellan engelska, italienska, franska, spanska eller portugisiska
- Motorström; nominell motorström kan sättas 50-100% av vald modellens strömstorlek
- Typ av motordrift; välj bland ett flertal förinställda drifter; pump, "brandsläckarpump" transportband, fläkt, mixer eller "allmän"
- Start-funktion; beroende på motorlast väljs standard, tung eller lätt drift.

Mjukstarten anpassar parametrarna automatiskt efter dessa inställningar, vid behov kan manuella justeringar därefter göras i en större program-meny i App eller PC.

Här är en kort sammanfattning på serie ADXL-serien:

- Motorström från 18-320A / 11-160kW (400 VAC)
- Ställbar motorström; 50-100% av nominellt värde
- Driftspänning 208 - 600 VAC
- Styr på två faser
- Inbyggt elektroniskt bypass-relä
- Integrerad fläkt från strömstorlek 135 A och uppåt (de mindre kan ha fläkt som option)
- Programmerbar för normal eller tung drift
- Tre programmerbara reläutgångar
- Två programmerbara digitala ingångar
- Startström-begränsning
- Programmering, data-nedladdning och diagnostik via optisk port
- Programmering via NFC eller App
- Kommunikation; Modbus-ASCII, Modbus-RTU och Modbus-TCP
- Bakgrundsbelyst LCD-display, ikonbaserad
- LED-indikering för driftstatus

GENERELLA DATA:

SKYDDSFUNKTIONER		
Hjälpspänning	Låg spänning	
Driftspänning	Övervakning av spänning, fasbrott, fasföljd, frekvens	
Motor	Överlast vid start (trip klass 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40) Överlast vid drift (trip klass 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30), låst rotor, ström-asymmetri, min moment och max start tid	
Starter	Överström och hög temperatur	
START OCH STOPP-INSTÄLLNINGAR		
Start	Momentramp med strömbegränsning, Spänningsramp med strömbegränsning, Konstant moment med strömbegränsning	
Stopp	Momentramp, spänningsramp, egen-stopp	
DISPLAY OCH PROGRAMMERING		
Programmeringsalternativ	Med knapparna och displayen	
	Med PC (ladda ner Xpress.zip på denna sida)	Tillbehör CX01 och CX02
	Med App NFC Configurator (sök på Lovato)	
	Med App SAM1 (sök på Lovato)	Tillbehör CX02
	Med separat displayenhet EXCRDU1	Tillbehör EXC1042
Display-värden som visas	Max ström, Ström på L1, L2, L3, moment, nätspänning, totl effektfaktor, motortemperatur, mjukstartens temperatur, effekt, motor-räkning, antal starter	
LED-indikering	Röd="ALARM", grön="POWER", grön="RUN"	
INGÅNGAR		
Digitala ingångar	3 st, varav inp 3 kan programmeras för PTC-givare (motortemperatur)	
Ingångstyp	aktiveras med kontaktslutning	
PTC-givare	Två-tråds, enl DIN 44081, 1,5kohm@25°C	
Ingångs-funktion (programmeras)	Avstängd, motor start, motor stopp, free range stop, förvärmning av motor, lokal kontroll, avstängning larm, återställning termo-status, låsa knappsats, motor-val mm	
UTGÅNGAR		
Reläutgångar	3 st; en växlande och två slutande med gemensam ingång	
Out 1, ansl 11-12-14	Växlande: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC NC: 3A/250VAC, 3A/30VDC	
Out 2+3, ansl 21 - 24, 34	NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC	
Programmerbara funktioner	Avstängd, motor ansluten, ramp avslutad, global alarm, limits, remote variable, alarm	

Avsäkring:

Till en ADXL-mjukstart används följande säkringar samt hållare (3 st av varje):

Mjukstart, modell	Säkring	Säkringshållare
ADXL0018600	A70QS50-4	P243C
ADXL0030600	A70QS80-4	P243C
ADXL0045600	A70QS125-4	P243C
ADXL0060600	A70QS150-4	P243C
ADXL0075600	A70QS175-4	P243C



Mått: h: 111mm, h: 38mm, d: 72 mm

TEKNISK DATA

MOTORDATA

Motortyp	3-fas asynkronmotor
Motoreffekt max	30 kW
Motorström min	30 A
Motorström max	60 A
Motorspänning min	208 V AC
Motorspänning max	600 V AC

INGÅNGAR/UTGÅNGAR

Digitala ingångar	3 st, varav inp 3 kan programmeras för PTC-givare (motortemperatur)
Relädata	Out 1, ansl 11-12-14: Växlande: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, ansl 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Reläfunktion	Programmerbar: avstängd, motor ansluten, ramp avslutad, global alarm, limits, remote variable, alarm

GENERELLA DATA

Matningsspänning AC min	100 V AC
Matningsspänning AC max	240 V AC
Frekvens min	50 Hz
Frekvens max	60 Hz
Temperaturområde drift från	-20 °C

Temperaturområde drift till	40 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Kylning	Levereras utan fläkt
Indikering	LED: Röd="ALARM", grön="POWER", grön="RUN"
Display	Bakgrundsbelyst ikon-baserad
IP-klass	IP00
Vikt	2,1 kg
Godkännanden	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
Förpackningsstorlek	1 st

