

ÅRSUR

Digitalt kopplingsur

SC9810PRO-12V

Årsur 1-kanal för DIN-skena 12V AC/DC DFC-ingång

- Automatisk sommar-/vintertidsomkoppling
- Radiolänkingång för styrning av klockan
- Svenskt menyspråk
- 300 minnesplatser



PRODUKTBESKRIVNING

Kopplingsur Hugo Müller. För styrning av till exempel larm, portlås, belysning, ventilation med mera. Förprogrammera avstängningar för semestrar, helgdagar och klämdagar etc. Möjlighet till permanentkoppling och ställbar pulslängd. Extern insignal och cykelfunktion för fyra olika cykler per programsteg. Inbyggd driftidsmätare per kanal samt för hela urets gångtid. Minnesnyckel för snabb och enkel programmering av flera enheter eller som programbackup. Möjligt att styra klockan via en DCF-radiolänk. Uret kan programmeras utan manöverspänning.

Automatisk sommar-/vintertidsomställning

Omställning sker automatiskt enligt nu gällande regler för Europa, det vill säga omställning sker natten till den sista söndagen i mars respektive oktober.

TEKNISK DATA

Anslutning	Skruvplint
Anslutningsspänning AC	12 V
Anslutningsspänning DC	12 V
Antal kanaler	1
Antal programsteg	300
Batteribackup	Ja
Batteritid	10 års batteri-backup
Bredd	71,5 mm
DFC-ingång	Ja

Display	LCD
Djup	63 mm
Effektförbrukning	2,2 W
Godkännanden	CE
Höjd	45 mm
IP-klass	IP20
Kontaktbelastning max	10 A
Kortaste tid till-från	60 s
Material	Självslocknande termoplast
Minnesnyckel E2-prom	Ja
Montering	DIN-skena
Noggrannhet	±0,5s/dag
Skyddsklass	II
Ställbar cykellängd	1 s till 9 h 59 min 59 s
Ställbar pulslängd	1 s till 59 min 59 s
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	55 °C
Tidbas	Quartz

