

FLOODLIGHT ARMATURER BÄCK MED PIR SENSOR

1570023

Floodlight armatur PIR sensor 15W, 3000K

- PIR Sensor (rörelsesensor)
- IP66
- 70 000h led livstid



PRODUKTBESKRIVNING

Exolöfs områdesbelysning är framtagen för att lysa upp det tänka området på bästa sätt. Dessa flood lights är utrustade med PIR-sensor, de tänds upp i mörker och om någon rör sig inom 8 meters avstånd från armaturen. Användningsområdet är brett tex. lekplatser, innergårdar eller byggnader i allmänhet. Armaturerna har assymetrisk ljusbild vilket innebär att man slipper bli bländad av ljuset där den installeras. Exolöfs flood lights levereras som standard med 6 meter kabel för enkel installation.

TEKNISK DATA

Anslutning	6m kabel
Antal LED	24 st
Bredd	320 mm
Djup	52 mm
Effekt	15 W
Färgtemperatur	3000 K
Höjd	335 mm
IP-klass	IP66
IR-Sensor	PIR
Kabellängd	6000 mm
Lumenstyrka	1950 lm
Material	Aluminium
Spänningsområde	100-277 V AC

Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	55 °C
Vikt total	3000 g
